

# 2021 年全国职业院校技能大赛

## 机器视觉系统应用

——IC 和连接器引脚测量

（总时间：480 分钟）

### 工 作 任 务 书

日期：\_\_\_\_\_

赛位号：\_\_\_\_\_

## 注意事项

一、本任务书共 25 页，包括附录七项（分别为视觉硬件及参数列表，相机的接线定义，分辨率及焦距计算公式，光源控制的接线说明，光源控制器通讯协议，旋转轴的安装及接线说明，相机、镜头、光源的选型计算报告）。如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，进行任务书的更换。

二、在比赛前务必对各机器视觉组件和图形化编程软件平台熟悉。

三、在完成工作任务的全过程中，严格遵守光学或电气组件的相关操作要求，接线前一定要看清引脚定义和电压要求。

四、不得擅自更改设备已有器件位置和线路。

五、竞赛过程中，参赛选手认定竞赛设备的器件有故障，可提出更换，更换下的器件将由裁判组进行现场测试。若器件经现场测试是功能齐全，且没有故障的情况下，每次扣参赛队 1 分。若因人为操作损坏器件，酌情扣 5-10 分。

六、所编的机器视觉程序必须保存到本机的“C:\全国技能大赛\KImage\Product\日期（年月日）-赛位号”文件夹下，赛位号以现场抽签为准。

七、参赛选手在完成工作任务的过程中，不得在任何地方标注学校名称、选手姓名等信息。

八、比赛结束后，参赛选手需要将任务书以及现场发放的图纸、资料、草稿纸等材料一并上交，不得带离赛场。

## 请按要求在 8 个小时内完成以下工作任务：

一、根据本任务提供的视野大小要求、工作距离要求、被测物的检测要求，从设备提供的一组机器视觉相机、镜头和光源中选择型号，完成选型并在合理的位置完成安装和接线。完成选型设计报告，并记载安装结果。

二、本任务指定使用远心镜头，根据远心镜头的参数完成安装。

三、在开始配置测量流程前创建配置文件名称：“日期（年月日）-赛位号”。

四、选择合适的标定板，完成单视野的图像标定，并保存标定结果。

五、配置 PLC 通讯参数，进行运动平台与图像坐标的位置关联。

六、本任务提供的样品为两种，A 样品为 SOP 封装的 IC 芯片，远心镜头单次成像可以全视野覆盖，B 样品是长度较大的连接器，需要多次成像才能完成全部测量（允许不用拼图）。

七、分两个任务把检测任务用图像化程序语言表述，通过图像化编程软件完成流程配置并对每个工具合理化设置参数。由于远心镜头的视野较小，所有样品通过提供的夹具固定，检测位置通过选手示教获得。

八、A 样品数量为 6 个，针对其引脚测量的流程化程序必须包含模板定位及建立坐标仿射跟随功能。测量内容包含引脚间距和首尾四个引脚的垂直度，需要记录每个样品的平均引脚间距和首尾四个引脚的平均垂直度数据，并分析出 OK/NG 样品。

九、B 样品数量为 2 个，本任务主要测量第一排两个引脚的中点到最后一排两个引脚的中点的距离。

十、完成数据分析生成测试数据报表，并通过网络通讯工具发送给客户端，客户端收到测试数据后重新生成测试数据报表。

**注 1：**本次工作任务请在机器视觉应用设备上完成，比赛前要熟悉设备使用说明书和软件用户手册。操作过程中，须遵守安全操作规程和职业素养要求的相关规定。

**注 2：**考试过程中不允许带入 U 盘或其他可储存设备。

**注 3：**程序复杂的情况下每完成部分编程需要记得先保存配置。

## 竞赛工作任务说明书

### 一、平台硬件、软件组成说明

竞赛任务平台的硬软件说明详见平台技术说明书及视觉软件使用说明。完成竞赛工作任务书所需的全部硬件，都包含在工作台所提供设备内，选手要使用的全部器件，只能在本工作台提供的设备内选择。

#### 1、工控机

设备中包含一台工控机，另有一台用于接收通讯数据的客户端计算机由承办单位提供，比赛所需的软件和驱动均已经提前预装。

#### 2、视觉硬件

##### 1) 相机

可选择相机共四个，编号分别为相机 A，相机 B，相机 C，3D 相机（3D 相机工作距离要求大于 350mm），具体参数见附录一。

依据被测 PCB 的大小、测量精度（在 4、竞赛任务描述中给出）要求选择合适分辨率的相机。

##### 2) 镜头

可选择镜头共四个，分别为：定焦 12mm 镜头，定焦 25mm 镜

头,定焦 **35mm** 镜头,放大倍率为 **0.3** 倍的远心镜头,具体参数见附录一。

依据被测物尺寸、相机安装位置,在满足工作距离,视野范围,分辨率的要求下选择镜头。

### 3) 光源

可选择光源共五个,编号分别为:小号环形光源、中号环形光源、大号环形光源、同轴光源、背光光源。注意,三个环形可以组合成 **AOI** 光源。具体参数见附录一。

依据任务书的需要,在安装方式和安装空间位置允许的情况下,可根据实际需要,选择多个光源同时组合使用。

### 4) 标定板

依据相机视野范围选择合适尺寸的标定板,具体参数见附录一;

依据检测需求选择标定方式,选择标定板;

为满足检测要求,可以选择多种标定方式和标定板组合使用,完成系统的标定要求。

## 3、线缆

相机线缆:**2D** 相机 **USB** 数据线一根、**3D** 相机数据线一根、**GigE** 电源线(含触发和输出信号)一根、千兆网相机通讯线一根(带锁)、网络通讯线一根(**3** 米扁线)、光源延长线一根;(注意:**RS232** 通讯线默认已经与 **PC** 连接)。

## 4、运动控制硬件

**PLC**: 控制运动平台运动,控制光源亮灭;

运动平台：**X** 轴、**Y** 轴、**Z** 轴、**θ**轴。（注意：旋转轴**θ**是扩展轴，放置在机器视觉工具箱中，需要选手按附录六：旋转轴的安装及接线说明完成平台的搭建）。

## 5、气动硬件

提供三种吸嘴，规格为：**SP-06**、**SP-08**、**SP-10**，根据实验需求正确选择吸嘴。

## 二、软件功能及编程说明

在视觉编程软件中，请参赛选手采用图形化编程软件，需要学员根据检测要求完成软件流程的设计。

图形化编程首先需要根据需求完成工具的选择，基本的流程如下图所示，为了使配置的流程相对简洁采用了子模块、工具组模块多模块组合的配置方法，具体流程配置方法详见《视觉软件使用手册》（说明：本流程示意图图 1 仅说明视觉软件的流程设计编程方式，与本任务书描述的具体任务无直接关系）。




图 1 程序流程示意图

主要的工具列表：

类型	工具
系统类	服务器客户端通讯工具、串口工具、PLC 读写工具、机器人控制工具、信号源工具
图像源类	图像源工具、相机工具、保存图片工具
定位类	仿射变换工具、斑点分析工具、找圆工具、找线工具、边缘点查找工具、形状匹配工具、灰度匹配工具
测量类	圆卡尺工具、夹角工具、边缘卡尺工具、线交点工具、线间距工具、点间距工具、矩形卡尺工具、点线距离工具、坐标转换工具、标定工具
图像处理类	图像转换工具、通道分离工具、颜色提取工具、图像剪切工具、图像处理工具、阈值化工具、轮廓提取工具
识别类	2 维码工具、字符识别工具、条码检测工具、缺陷检测工具
对位类	位移计算工具、坐标计算工具、对位平台工具
数据处理类	累加工具、分类工具、保存表格工具、格式转换工具、列表工具、逻辑运算工具、字符串截取工具、用户变量工具

### 三、标定说明及运动位置校准




图 2 图像标定板

选择合适的标定工具，利用图像标定板使用多点标定方式，对相机进行标定，把图像坐标转成设备坐标系统，并得出像素当量；选择合适的手眼标定工具，统一设备坐标系统与相机坐标系统。

### 四、竞赛任务描述-----IC 和连接器引脚测量

#### 1、IC 芯片引脚测量任务

本次竞赛任务完成 IC 芯片（样品 A）的测量，IC 芯片规格：大小 18mm x 10mm，数量 6 个；料盘总尺寸长:200mm，宽：120mm，要求使用远心镜头，遵循测量精度最高原则进行硬件选型，所选硬件要求 A、B 样品测量两种通用，具体如下图：






图3 被测芯片样品  
IC 芯片（数量 6 个）

IC 芯片初始位置由参赛选手放置在指定的检测区内；检测区的视野要求：一次拍照可以拍全完整单个 IC 芯片。

- 1) 编写视觉和运动控制程序，示教六个 IC 芯片的拍照位置。
- 2) 移动运动平台依次到达六个拍照位置，每到一个拍照位点亮光源，拍图片，熄灭光源，完成六个 IC 芯片图片的拍摄。
- 3) 使用模板匹配工具，分别对每个 IC 芯片图片进行识别定位。

使用测量工具，分别计算每个 IC 芯片的所有引脚针间距  $d$  和首尾 4 个引脚的垂直度  $P$ ，依据这些测量数据判断是否为不良品，并记录每个 IC 的引脚间距平均值和角度平均值，6 个 IC 有 6 个引脚间距平均值和 6 个角度平均值，生成数据报表，报表文件保存到：C:\全国技能大赛\日期-赛位号\IC 测量数据.csv。




图 4 测量尺寸标准示意

## 2、连接器测量任务

本次竞赛任务完成连接器（样品 B）的测量，连接器规格：大小 70mm x10mm，数量 2 个；两个连接器平行摆放，宽度为 23mm，具体如下图：




图 5 被测连接器样品  
连接器（数量 2 个）

初始位置由参赛选手放置在指定的检测区内；检测区的视野要求：分两组四次拍照，一组两次拍照，拍连接器两端，两组四次拍照，可把两个连接器的四端拍完。任务为：

- 1) 编写视觉和运动控制程序，首先开始第一组的拍照；接着进行第二组的拍照。
- 2) 使用模板匹配工具，分别对各个连接器首尾最末端一排的两个引脚进行识别定位。

使用测量工具，分别计算第一排两个引脚的中点到最后一排两个

引脚的中点的距离，可以借助运动平台进行计算，并记录左右两个连接器第一排两个引脚的中点到最后一排两个引脚的中点的距离，标准值为 62mm，公差 $\pm 1\text{mm}$ ，依据标准值和公差判定测量出来的尺寸是否合格；2 个连接器有 2 个距离值，这 2 个距离值生成数据报表，报表文件保存到：C:\全国技能大赛\日期-赛位号\连接器测量数据.csv。




图 6 测量尺寸标准示意

## 五、竞赛任务工作要求

### 1、硬件选型安装接线

完成相机、镜头、光源的选型，输出选型计算报告。

将相机、镜头、光源、治具等在合理位置安装（注意工作距离），保证安装稳固，镜头与相机连接螺纹圈须拧紧；镜头调试好之后，用顶丝锁紧对焦环及光圈环；记录硬件的安装参数等结果。

完成相机、光源、旋转轴、通讯网络等电路接线，完成气路的连接，走线正确规范、整洁、牢固；物理接口选择正确。

### 2、视觉软件的 PLC 控制工具运行测试

控制 X,Y,Z 轴移动料盘，示教 IC 芯片测量任务中六个检测拍照位置；

控制 X,Y,Z 轴移动料盘，示教连接器测量任务中二组共四个检测拍照位置。

输出 I/O 电信号正常。

### 3、光源控制工具运行测试

连接光源控制器正常，能控制多个光源亮灭；

能设置各个光源不同的亮度值；

实现光源频闪功能正常。

### 4、相机工具运行测试

相机能正常连接，能正常采集图像；

图像对焦清晰（IC 芯片和连接器边缘清晰），视野大小合适；

与光源控制工具配置，设置合适的相机参数（包括曝光，增益等

参数)。

#### 5、相机标定工具运行测试

把标定板放置到合适位置,设置合适的标定参数,完成相机标定;

保存标定数据结果到配置文件;

#### 6、模板匹配工具运行测试

设置合适的参数创建模板并保存模板;

设置合适的参数查找模板。

#### 7、测量类工具运行测试

设置找线工具参数并正确找到直线;

设置线交点工具参数并正确计算两点距离;

设置距离工具参数并正确计算两点距离。

#### 8、数据处理类运行测试

设置数据表格工具参数,并生成 IC 芯片和连接器的测量报表;

保存 IC 芯片的测量报表: C:\全国技能大赛\日期-赛位号\IC 测量数据.csv。

保存连接器的测量报表: C:\全国技能大赛\日期-赛位号\连接器测量数据.csv。

#### 9、界面布局及数据显示

界面主窗口显示当前相机采集图像;

测量标记标线和结果显示到图像上;

测试数据在界面显示。




图 7 界面及结果显示

## 六、工作流程参考

### 1、编写视觉程序流程前主要准备工作

相机镜头已安装调试完成，相机可正常采集到图像，工作距离合理、相机视野合适；图像清晰，曝光设置合理；

组合光源安装调试完成，光源开关，亮度可调；

X,Y,Z 各轴可正常控制，速度合理，拍照检测区位置示教合理；

相机标定已完成。

### 2、IC 芯片的测量

在主要准备工作完成后，开始 IC 芯片的测量，主要流程如下：

1，选手把六个 IC 芯片放置到检测区，重复进行六次：平台移动——点亮光源——拍照——熄灭光源；

2，进行 IC 芯片各类尺寸测量，判断是否为不良品，显示测量数据，并生成数据报表，报表文件保存到：C:\全国技能大赛\日期-赛位

号\IC 测量数据.csv。

## 2、连接器的测量流程

在主要准备工作完成后，开始连接器的拼接与测量流程，主要流程如下：

- 1) 选手把两个连接器放置到检测区，分别进行二组两次拍照，重复进行两次：平台移动---点亮光源---拍图---熄灭光源；
- 2) 定位测量每组连接器两末端一排引脚中点之间的距离
- 3) 生成数据报表，报表文件保存到：C:\全国技能大赛\日期-赛位号\连接器测量数据.csv。



## 七、附件

## 附录一、视觉硬件及参数列表

## 工业相机

类别	编号	分辨率	帧率 FPS	曝光模式	颜色	芯片大小	接口
2D 相机	相机 A	1280x960	>90	全局	黑白	1/2"	USB3.0
2D 相机	相机 B	2448x2048	>20	全局	黑白	2/3"	GigE
2D 相机	相机 C	2592x1944	>10	滚动	彩色	1/2.5"	GigE
3D 相机	3D 相机	1920x1080x2	>10	滚动	彩色	2/3"	USB3.0

## 工业镜头

类别	编号	支持分辨率 (优于)	焦距/倍率	最大光圈	工作距离	支持芯片大小
工业镜头	12mm 镜头	500 万像素	12mm	F2.0	>100mm	1/1.8"
工业镜头	25mm 镜头	500 万像素	25mm	F2.0	>200mm	2/3"
工业镜头	35mm 镜头	500 万像素	35mm	F2.0	>200mm	2/3"
远心镜头	远心镜头	500 万像素	0.3X	F5.4	110m	2/3"
镜头接圈	0.5mm、1mm、2mm、5mm、10mm、20mm、40mm 一组					

## LED 光源

类别	编号	主要参数	颜色	备注
环形光源	小号环形光源	直射环形，发光面外径 80，内径 40mm	RGB	三者可以合并成 AOI 光源
环形光源	中号环形光源	45 度环形，发光面外径 120，内径 80mm	G	
环形光源	大号环形光源	低角度环形，发光面外径 160，内径 120mm	B	
同轴光源	同轴光源	发光面积 60x60mm	RGB	
背光源	背光源	发光面积 169x145mm	W	

注：R=红色、G=绿色、B=蓝色、W=白色

## 标定板

类别	外框尺寸 mm	圆/格间距 mm	外圆环直径 mm	内圆环直径 mm	精度 mm
标定板 A	100x100	20	5	3	±0.01
	50x50	10	2.5	1.5	±0.01
	20x20	4	1	0.6	±0.01

类别	外框尺寸 mm	方格边长 mm	方格数量	精度 mm
标定板 B	180x120	15	11x7	±0.01

## 附录二、相机的接线定义

一、USB3.0 相机（注意 **USB3.0** 通过 **USB** 线供电，不要另外插电源，否则会烧相机）

I/O接口说明 I/O Interface Instruction

引脚	描述	功能
1	Line3	GPIO（非隔离软件可配置输入/输出）
2	Line1	光耦隔离输入
3	Line2	GPIO（非隔离软件可配置输入/输出）
4	Line0	光耦隔离输出
5	Opto I/O Ground	光耦隔离信号地（ISO_GND）
6	GPIO Ground	GPIO信号地（GND）

二、GigE 相机

I/O接口说明 I/O Interface Instruction

管脚	信号	说明
1	Power	+6V~26V 直流电源
2	Line1	光耦隔离输入
3	Line2	可配置IO输入/输出口
4	Line0	光耦隔离输出
5	IO GND	光耦隔离地
6	GND	直流电源地

### 附录三、分辨率及焦距计算公式




简单视觉系统的计算，主要包括视场（FOV）、分辨率（Resolution）、工作距离（WD）和景深（DOF）等。

分辨率我们通常指的是像素分辨率，（默认选用的镜头分辨率高于相机的分辨率）。因此

分辨率就等于视野FOV/相机的像素数，假如我们FOV尺寸是16mmx12mm，选用的相机是200万像素（1600x1200），那么像素分辨率就是16mm/1600 or 12mm/1200=0.01mm。

下表分别表示的是英制的芯片尺寸，真实的芯片大小和焦距的计算公式。

## 影像大小



每一款监控摄像机CCD的靶面大小不同,但通常使用的CCD摄像机的规格均为4:3 (H:V)。

型号	CCD 尺寸	图像尺寸 (mm)		
		水平 : H	垂直 : V	对角 : D
C	1"	12.8	9.6	16.0
H, A	2/3"	8.8	6.6	11.0
D, S	1/2"	6.4	4.8	8.0
Y, T	1/3"	4.8	3.6	6.0
Q	1/4"	3.6	2.7	4.5
35mm照相机镜头 (参考)	35mm胶卷	36.0	24.0	43.3

## 视野计算


在物距确定的情况下,视野便能通过下述方程式计算出来。

$$Y = Y' \cdot \frac{L}{f}$$

Y : 物体尺寸      L : 物距  
Y' : 图像尺寸      f : 焦距

例如: 到物体的距离为5m 时, 用1/2"焦距为12.5mm的镜头和1/2"摄像机, 监视器上所显示的尺寸为:

$$Y' : 6.4 \quad L : 5000 \quad f : 12.5 \quad Y = 6.4 \times \frac{5000}{12.5} = 2560\text{mm}$$



## 接口种类

通常的监控摄像机镜头拥有C接口和CS接口两种。

## 规格

	C接口	CS接口
后基距 (mm)	17.526 <sup>*1</sup>	12.5 <sup>*1</sup>
直径 (mm)	1-32UNF	

## 互换性

	C接口摄像机	CS接口摄像机
C接口镜头	○	○ <sup>*2</sup>
CS接口镜头	×	○


\*1 空气换算长度。

\*2 在C接口镜头与CS接口的摄像机配合使用的情况下, 需使用C-CS接口适配环 (5mm)。

## 附录四、光源控制的接线说明

硬件触发: 用户可以通过 PLC、相机的输出外部触发信号来控制每一路输出的开关。需要外部触发功能时需将外部触发信号线连接到“REMO”端子上。触发信号高电平时打开, 低电平时关闭。

软件触发: 用户也可用软件实现触发功能, 即使用串口对各输出通道进行控制, 使各输出通道按照预先的设置打开或关闭其输出。



REMO 端子 引脚号	信号名称	信号定义
1	TR1+	1 通道触发信号+
2	TR1-	1 通道触发信号-
3	TR2+	2 通道触发信号+
4	TR2-	2 通道触发信号-
5	TR3+	3 通道触发信号+
6	TR3-	3 通道触发信号-
7	TR4+	4 通道触发信号+
8	TR4-	4 通道触发信号-

## 附录五、光源控制器通讯协议

硬件规范

波特率：9600 bps

每帧字节数：8 字节

每帧数据格式

1 字节	1 字节	1 字节	3 字节	2 字节
特征字	指令字	通道字	数据	异或和校验字

注：所有通讯字节都采用 ASCII 码

✧ 特征字 = \$

✧ 指令字 = 1, 2, 3, 4, 分别定义为：

1: 打开对应通道电源

2: 关闭对应通道电源

3: 设置对应通道电源参数

4: 读出对应通道电源参数

当指令字为 1, 2, 3 时，如控制器接收指令成功，则返回特征字\$；如控制器接收指令失败，则返回&。

当指令字为 4 时，如控制器接收指令成功，则返回对应通道的电源设置参数（返回格式跟发送格式相同）；如控制器接收指令失败，则返回&。


✧ 通道字 = 1, 2, 3, 4。分别代表 4 个通道。

✧ 数据 = 0XX (XX 为 00~FF 内的任一数值)，对应通道电源的设置参数，高位在前，低位在后。

✧ 异或和校验字 = 除校验字外的字节（包括：特征字，指令字，通道字和数据）的异或校验和，校验和的高 4 位 ASCII 码在前，低 4 位 ASCII 码在后。

例：将第2通道亮度设为56，则以ASCII码向下写“\$320381E”

\$ 3 2 0381E



异或校验字运算过程如下：

	字符串	ASCII 码	ASCII 码以十六进制表示	将高 4 位和低 4 位分别以 8421 码表示
特征字	\$	36	24	0010 0100
指令字	3	51	33	0011 0011
通道字	2	50	32	0011 0010
数据	0	48	30	0011 0000
	3	51	33	0011 0011
	8	56	38	0011 1000

异或和		0001 1110
异或校验字		1 E

**注：**打开对应通道电源、关闭对应通道电源和读出对应通道电源参数 3 个功能的异或校验字的运算过程中，数据的 3 个字节的值对异或结果无影响，保证格式为 0XX（XX=00~FF 内的任一数值）即可。

以下为几组指令数据

关闭 2 通道：\$220381F

	字符串	ASCII 码	ASCII 码以十六进制表示	将高半字节和低半字节分别以 8421 码表示
特征字	\$	36	24	0010 0100
指令字	2	50	32	0011 0010
通道字	2	50	32	0011 0010
数据	0	48	30	0011 0000
	3	51	33	0011 0011
	8	56	38	0011 1000
异或和				0001 1111
异或校验字				1 f


打开 2 通道：\$120381C

	字符串	ASCII 码	ASCII 码以十六进制表示	将高半字节和低半字节分别以 8421 码表示
特征字	\$	36	24	0010 0100
指令字	1	49	31	0011 0001
通道字	2	50	32	0011 0010
数据	0	48	30	0011 0000
	3	51	33	0011 0011
	8	56	38	0011 1000
异或和				0001 1100
异或校验字				1 C

读取 2 通道电源参数：\$4200012

字符串		ASCII 码	ASCII 码以十六进制表示	将高半字节和低半字节分别以 8421 码表示
特征字	\$	36	24	0010 0100


## 附录六、旋转轴的安装及接线说明



$\theta$ 轴如上图所示，共有四根线需要接入控制面板。



接线分别为 A+ A- B+ B-，将对应接线端子接入到控制面板上。





## 附录七

### 相机、镜头、光源的选型计算报告

赛位号\_\_\_\_\_